

Pro-Ject Pre Box DS

Vorverstärker mit Fernbedienung



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Eingangsumschaltung mittels Relais. Lautstärkeregelung mit sehr hohem Kanalgleichlauf durch von Relais angesteuertes Widerstandsnetzwerk
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Fernbedienbar
- Kompakte, platzsparende Bauform
- Display in zwei Helligkeitsstufen dimmbar
- Vier Hochpegeleingänge. Drei zusätzliche Eingänge mittels der optionale Eingangserweiterung Pro-Ject Switch Box S möglich
- Aufnahmeausgang zum Anschluss eines analogen Aufnahmeegerätes oder eines Kopfhörerverstärkers mit eigener Lautstärkeregelung, wie z.B. die Pro-Ject Head Box DS
- Subwoofer-Ausgang
- Schaltspannung korrespondierend mit der Stand-By-Funktion, zum Ferneinschalten von Endverstärkern wie z.B. die Pro-Ject Amp Box DS, die Pro-Ject Amp Box DS Mono und die Endverstärker der Pro-Ject S-Linie

Technische Daten

Frequenzgang:	20Hz - 20kHz (-0,3/-0,01 dB)
Geräuschspannungsabstand:	95dBA
Klirrfaktor:	0,0035%
Verstärkung:	13dB
Vorverstärkerausgang (Pre-Out):	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1V bei 1kHz
Aufnahme und Subwoofer-Ausgang:	RCA/Cinch-Buchsen
Hochpegeleingänge:	4 Paare RCA/Cinch-Buchsen
Eingangsimpedanz:	50kOhm
Schaltspannung:	12V Gleichspannung
Schaltspannungsausgang:	2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	220mA DC, <1W in Stand-By
Batterien für Fernbedienung:	1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 72 x 144 (150)mm
Gewicht:	1.100g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten