

## Pro-Ject Stereo Box S Vollverstärker mit Fernbedienung



### Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse zum Schutz der Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Bi-Phasen PWM-Schaltung (Puls Weiten Modulation)
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

### Ausstattung

- Fernbedienbar
- Kompakte, Platz sparende Bauform
- Zwei Hochpegeleingänge. Drei zusätzliche Eingänge mittels der optionale Eingangserweiterung Pro-Ject Switch Box möglich
- Aufnahmeausgang
- Digitalverstärker von Pro-Ject Audio weisen einen hohen Wirkungsgrad auf: 80% des verbrauchten Stroms werden in Leistung umgesetzt.

### Technische Daten

Ausgangsleistung:	2 x 20W/30W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb)
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz ( $\pm 0,2$ dB)
Kanaltrennung:	> 40dB bei 20kHz
Geräuschspannungsabstand:	> -100dB (IEC -A)
Klirrfaktor:	< 0,05% bei 10W
Verstärkung:	22dB
Hochpegeleingänge:	2 Paare RCA/Cinch-Buchsen
Eingangs Impedanz:	20kOhm
Aufnahmeausgang (Rec Out):	3-polige Klinkenbuchse $\varnothing$ 3,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 20V/3A DC (Spitze 7A DC); 100 - 240V, 50/60Hz
Stromaufnahme:	20V/3A DC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (122)mm
Gewicht:	720g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten



Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz