

Pro-Ject Pre Box S

Vorverstärker mit Fernbedienung



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Fernbedienbar
- Kompakte, Platz sparende Bauform
- Zwei Hochpegeleingänge
- Eingangserweiterung mittels der optionale Pro-Ject Switch Box möglich. Automatische Synchronisation der drei zusätzlichen Hochpegeleingänge mit der Eingangswahl der Pro-Ject Pre Box
- Schaltspannung korrespondierend mit der Stand-By-Funktion

Technische Daten

Frequenzgang:	20Hz - 20kHz ($\pm 0,2$ dB)
Geräuschspannungsabstand:	-100dB (IEC -A)
Klirrfaktor:	0,001%
Verstärkung:	8,5dB
Vorverstärkerausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1V bei 1kHz
Hochpegeleingänge:	2 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Eingangs Impedanz:	20kOhm
Schaltspannung:	12 Volt Gleichstrom
Schaltspannungsausgang (Trigger Amp):	2-polige Klinkenbuchse \varnothing 2,5mm
Steuerausgang (Switch Box):	2-polige Klinkenbuchse \varnothing 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	100mA AC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (109)mm
Gewicht:	630g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten