

Pro-Ject Pre Box SE

Vorverstärker mit Fernbedienung



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse zum Schutz der Elektronik vor Vibrationen und Einstreuungen
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Fernbedienbar
- Kompakte, Platz sparende Bauform
- Display in zwei Helligkeitsstufen dimmbar
- Zwei Hochpegeleingänge. Drei zusätzliche Eingänge mittels der optionale Eingangserweiterung Pro-Ject Switch Box möglich
- Aufnahme- und Subwoofer-Ausgang
- Schaltspannung korrespondierend mit der Stand-By-Funktion

Technische Daten

Frequenzgang:	20Hz - 20kHz ($\pm 0,2$ dB)
Geräuschspannungsabstand:	-94dB (IEC -A)
Klirrfaktor:	0,005%
Verstärkung:	12dB
Vorverstärkerausgang (Pre-Out):	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1V bei 1kHz
Aufnahme und Subwoofer-Ausgang:	RCA/Cinch-Buchsen
Hochpegeleingänge:	4 Paare RCA/Cinch-Buchsen
Eingangs Impedanz:	100kOhm
Schaltspannung:	12V Gleichspannung
Schaltspannungsausgang:	2-polige Klinkenbuchse \varnothing 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/1.000mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/200mA AC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 72 x 144 (150)mm
Gewicht:	1.200g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten



Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz