

Pro-Ject Tuner Box S

UKW-Tuner



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Automatisches Einstellen der Sendermitte (AFC) und adaptive Störgeräusch-Unterdrückung
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Fernbedienung mit Lautstärkeregelung für Verstärker von Pro-Ject Audio
- Kompakte, Platz sparende Bauform
- 99 Senderspeicherplätze, manuelles und automatisches Programmieren von Sendefrequenzen
- Abstimmanzeige, Anzeige für Signalstärke und Stereo-/Mono-Empfang
- Display in mehreren Helligkeitsstufen dimmbar
- Ferneinschalten über Schaltspannung möglich
- Schaltspannung durchschleifbar

Technische Daten

Empfangsbereich UKW:	87,5 - 108MHz
Senderspeicher:	99
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz (± 1 dB)
Geräuschspannungsabstand:	-50dB
Klirrfaktor:	0,05% / Δf (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Stereotrennung:	30dB / Δf (Frequenzhub) 75kHz und 1kHz Testsignal
Empfindlichkeit:	7dB/ μ V mono, 17dB/ μ V stereo /75 Ohm
Antenneneingang:	koaxiale DIN-Buchse (75 Ohm)
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Schaltspannung:	12 Volt Gleichstrom
Schaltspannungsein- und -Ausgang:	2-polige Klinkenbuchsen \varnothing 2,5mm
Ausgangsspannung:	0,775Veff
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/300mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	70mA DC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (115)mm
Gewicht:	565g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten