

## Pro-Ject Switch Box S

Eingangserweiterung für Verstärker von Pro-Ject Audio und Fremdherstellern



### Technik

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Stellt für die Pro-Ject Receiver Box S, die Stereo Box S, die Pre Box S und die Pre Box DS drei weitere Eingänge zur Verfügung
- Auch verwendbar mit Verstärkern von Fremdherstellern
- Zwei Hochpegelausgängen zum Anschluss z.B. eines Kopfhörerverstärkers, wie die Pro-Ject Head Box S oder die Pro-Ject Head Box DS.
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

### Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz

### Technische Daten

Verstärkung:	0dB
Hochpegeleingänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3 x 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Hochpegelausgänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Steuereingang:	2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/300mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	50mA DC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (109)mm
Gewicht:	560g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten